



1. Abrimos EZ Station e introducimos nuestras credenciales, si no han sido modificadas serán:

- Usuario: admin
- Contraseña: 123456

EZStation		×
		English 👻
Allan.	<u> </u> admin	
	a	
	Save Password	🗌 Auto Login
	Login	

2.En el apartado de **Device Management (1)** es necesario seleccionar el **equipo (2)** qué queremos agregar, y finalmente damos clic en **Add (3)**.

EZStation Control Panel	1 Device Management	Live View(1)		88~ 압채읍 (0) - ㅋ
Encoding Device	Managed Device(1) + Add	🖉 Edit 📋 Delete 🕒 Time Sync	Status	Q Enter Keywords
Decoding Device		IP Address Status	Model Device Configu	ration Version Info
Cloud Device				
Access Control Device				
Network Reyboard				
	Online Device (25) + Add	() Refresh 🖄 Search Config		Q Enter Keywords
		Device Configuration	Serial No.	Version Info
	192.168.1.153 NVR-	04E2-P4	210235TRVCE219000150	NVR-B3712.19.74.(20010.210805 No
	192.168.1.176 IPC64	24SR-X25-VF	210235XC003225000441	QIPC-B2202.5.10.220416 No
	192.168.1.57 IPC21	24SR3-DPF36	210235C1V3F18B001148	GIPC-B6102.26.43.220415 No
	□ 192.168.1.199 IPC32	4ER3-DVPF28	210235C23VA174000055	GIPC-B6102.26.43.220415 No
	192.168.1.186 IPC21	24SB-ADF28KM-I0	210235XCS0321B000156	GIPC-86202.5.65.211028 No
	D 192.168.1.177 IPC21	24SB-ADF28KM-I0	210235XCS0321B000004	GIPC-B6202.5.65.211028 No

3.Si nuestro equipo apareciera offline será necesario modificar las credenciales, esto se hace desplazando la barra a la derecha, damos clic en el símbolo de **lápiz,** modificamos el **usuario y contraseña** y damos clic en **ok.**

.68.1.57							l	¢ e	D
		Device Info		×					
		Device Name	IPC2124SR3-DPF36_192.168	.1.57					
		IP/Domain	192.168.1.57						
		Port	80						
		Username	admin						
Online Device (17)	+ Add (Password	•••••					r Keyword	ds
IP Address	Model		ОК	Cancel	ial No.	Version Info		Adde	ed





4. Si las credenciales son correctas el estado de nuestro equipo cambiará a Online, y en el apartado de Live View podremos visualizarlo.



