



En el siguiente artículo veremos como generar un grupo de cámaras, esto con la finalidad de tener una mejor organización.

1.Es necesario ir a la siguiente ruta Administración de recursos → Configuración grupo de canales → Añadir

NVMS	A Pagina de Inicio	X Administración de recursos	Vista en vivo1*	Grabar Reproduc	ccion +	
Agregar, Editar o Eliminar dispositivo		Configuración del disposit	ivo Configu	racion del area	Configuración de grupo de canales	
Añadir Eliminar	1			В	usqueda	

En este apartado tenemos que configurar el **nombre** de nuestro canal, cuanto **tiempo** se mostrará en pantalla y si pertenece o se **deriva de algún otro canal** (1), posterior a eso se seleccionan los **equipos (2)** que pertenecerán a dicho grupo, esto se hace pasándolos al lado derecho con el **símbolo > (3)**, finalmente damos clic en **Ok** (4).

Agregar grupo de Canales					
Nombre del grupo de canales Cámaras Barra					
Teclado Numerico 1	1				
Tiempo de Permanencia 20Segundo	±				
Parent Channel Group 🧱 Cámaras Almacén					
Canal Seleccionable	Canal Seleccionado				
▲ 🗌 default area					
Device Name_Cámara1					
☑ Device Name_Cámara2					
☑ Device Name_Cámara3 2					
☑ Device Name_Cámara4					
🗆 E3					
Busqueda Q Seleccionar todo Marcha atrás Limpiar	todo <mark>4</mark> OK Cancelar				

Listo, nuestro grupo ha sido creado.

Nombre del grupo de canales	Numero de canal	Editar	Eliminar
Cámaras Almacén	2		
🗱 Cámaras Barra	0		