



# *KIDDE VIGILANT*

---

RESTAURAR A VALORES DE FABRICA PANELES DE  
INCENDIO VS

# Restaurar Valores de Fabrica

INTERFAZ DE PANELES KIDDE VIGILANT PARA PROGRAMACION



# Restaurar Valores de Fabrica

---

1.-Presione el botón de “Menú” y seleccione Programar.

```
Menú Principal
Informes
Pruebas
Control
■ Programar
```

2.-Seleccione “Rest. ValoresPred.”.

```
Programar
  Borra Historial
  Código
  ■ Rest.ValoresPre
```

3.-Introduzca su código de Nivel 2.

```
Ingrese código
  ■ 2222
```

4.-Seleccione “Solo Panel”, “Solo CMS” o “Panel y CMS”.

```
Rest.ValoresPre
  ■ Solo Panel
  Solo CMS
  Panel y CMS
```

# Restaurar Valores de Fabrica

---

*Solo panel: Restaura únicamente los valores predeterminados del panel (opciones de funcionamiento del panel y de configuración del panel) Solo CMS: Restaura solo el marcador, RED(1-8). Panel y CMS: Restaura los valores predeterminados tanto del panel como del dispositivo CMS*

5.-Presione “Ingresar”.

6.-Regrese al menú “Programar”.

7.-Seleccione “Reinicio de Panel”.

8.-Seleccione “Sí”.

*Se reinicia el Panel y los valores predeterminados de fabrica vuelven a cargarse en la base de datos.*