



VIGILANT

SILENCIO DE SEÑALES EN MODO “SUITE”

1.-Que es el silencio de señales “en suite”

El silencio de las señales “en suite” es una forma de silenciamiento automático de las alarmas que se pueden activar para los grupos de correlación. Esta opción se utiliza en complejos residenciales para minimizar el disturbio que provocan las falsa alarmas en zonas habitadas. Cuando se activa un dispositivo de entrada con alarma, las señales de evacuación se activan normalmente. Transcurrido un minuto, las alarmas situadas en las zonas habitadas fuera de la zona en condición de alarma, se desactivan por unos momentos. A este intervalo se le llama “periodo de apagado” y tiene como finalidad darle tiempo a las personas del edificio para investigar el problema. Las señales de ubicación ubicadas en las habitaciones de la zona de alarma, así como las señales ubicadas en los pasillos de todo el edificio permanecen activas.

1.2-Notas

Solo los eventos de alarma pueden iniciar el silencio de las señales “en suite”

El silencio de señales “en suite” silencia únicamente la primer alarma. El resto de las alarmas suenan según se les haya programado y no se silencian de manera automática.

El silencio de las señales “en suite” tiene efecto solamente sobre los dispositivos de salida y los circuitos NAC que estén configurados como silenciables, no se puede utilizar en las señales de alarma locales.

No puede utilizar un temporizador de retraso con los grupos de correlación “en suite”.

No Requiere hardware especial.